

syrena alarmowa do demontażu na czas robót i ponownego montażu do wymianie pokrycia.
podstawa z kątowników stalowych do malowania systeme farb antykorozyjnych, obudowa z płyt OSB-3 gr. 22m i pokrycie blachą płaską łączoną na zamki na membranie dachowej z oplotem.
Przemalować na kolor czerwony daszek i obudowę syreny.

LEGENDA:

FeZn30x4 — ***uziom otokowy FeZn30x4mm2, układać min. 1 m od obrysu budynku na głębokości min 0,6m***

ZP — ***proj. drut FeZn ⌀8mm pod elewacją w rurze grubościennej śr ⌀20mm (grubość ścianki min 3mm)***
projektowane złącze kontrolne w obudowie z tworzywa , zlicowane z elewacją
od złącza kontrolnego do uziomu otokowego bednarka min FeZn 25x4 w rurze
grubościennej śr. ⌀30mm (grubość ścianki min 3mm)

ZG — ***proj. drut FeZn ⌀8mm na konstrukcji drewnianej w rurze grubościennej śr ⌀20mm (grubość ścianki min 3mm)***
projektowane złącze kontrolne w skrzynce probierczej gruntowej, od złącza
kontrolnego do uziomu układać bednarke FeZn 30x4mm

obr. blach. — ***podłączenie instalacji odgromowej do obróbki metalowej (min gr. blachy 0.5mm)***

h=1.0m — ***maszt odgromowy z FeZn fi8mm***

Uwagi:

1.Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP.

2.Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów.

3.Wysokość i rozmieszczenie masztów odgromowych należy skorygować po wykonaniu pomiarów dokonanych bezpośrednio na budowie gdzie zostały zamontowane urządzenia, które bedą chroniane przez maszty odgromowe.

4.Zwody poziome i przewody odprowadzające w budynku wykonać drutem Ø 8mm.
Przewody odprowadzające prowadzić w rurach grubościennych niepalnych pod elewacją.

5.Złącza kontrolne montować w skrzynkach kontrolnych do elewacji i w obudowach na złącze kontrolne do gruntu.

6.Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane stosując odpowiednie zaciski.

7.Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość galwaniczną.

8.Zaciski i złączki winny posiadać atest zgodnie obowiązującymi normami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok
tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl

RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA OBIEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SZERENOSACH

ADRES OBIEKTU
16-061 SZERENOSY, gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. gr. 117/1 obręb - 35 SZERENOSY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
30-08-2019	1:100	E-2

PROJEKTANT		NR UPRAW.	PODPIS
Instalacje elektryczne	mgr inż. MAREK PROKOPIUK	PDL/0068 /PBE/18	